

# DAKER DK PLUS

## Einzelblock-USV-Anlage – 1-Phasige On-Line Dauerwandler VFI



310174



310177



310664

Auf dem Display werden alle Hauptparameter des Systems und der Systemzustand angezeigt inklusive dem Ladezustand der Batterie und möglicher Fehler.

Die integrierte Kommunikationssoftware ermöglicht nicht nur die Steuerung der unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage und einer Abschaltung im Fall eines Verbraucherdefektes, sondern bietet dem Betreiber auch die Möglichkeit, die wichtigsten Funktionen der unterbrechungsfreien Stromversorgung ferngesteuert zu testen. Die Kommunikation erfolgt über SNMP / Internet / Netzwerkadapter. Die Statusmeldungen und Messwerte der unterbrechungsfreien Stromversorgungseinheit können über das Internet aufgerufen und gesendet werden. Im Fall besonderer Ereignisse werden Informationen per SMS an den Benutzer gesendet.

Der optionale Slot bietet weitere Flexibilität bei der Netzkonfiguration; eine WEB-SNMP-Netzwerkkarte sowie eine Relaiskarte mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss an die Gebäudeleittechnik sind erhältlich.

Der automatische und manuelle (optional) Bypass garantiert die kontinuierliche Stromversorgung bei kritischen Lasten, einem elektronischen Defekt, Überlast, Überhitzung oder geplanter Wartung. Ein externer manueller Bypass ist optional erhältlich.

### Best.Nr. Kombirack USV-Anlage mit Batteriesystem

Best.Nr.	Nennleistung VA	Nennwirkleistung W	Überbrückungszeit (min) bei 80 % Last	Gewicht (kg)
310170	1000	900	10	16
310171	2000	1800	10	29.5
310172	3000	2700	8	30
310173	4500	5000	6	60
310174	6000	6000	4	60

### Best.Nr. Batterie-Racks (leer)

Best.Nr.	Beschreibung
310665	Batterie-Rack für 310170
310666	Batterie-Rack für 310171
310667	Batterie-Rack für 310172
310668	Batterie-Rack für 310173 - 310174 - 310175 - 310176
310669	Batterie-Rack für 310777 - 310778

### Kombirack USV-Anlage ohne Batteriesystem

Best.Nr.	Nennleistung VA	Nennwirkleistung W	Überbrückungszeit (min) bei 80 % Last	Gewicht (kg)
310175	4500	5000	1/1	25
310176	6000	6000	1/1	25
310777	10000	10000	1/1	26
310178*	10000	9000	3/1	26

\* 3-1 Version

### Zubehör

Best.Nr.	Beschreibung
310952	Set Rack-Haltebügel
310953	Manueller, externer Bypass für 310170 - 310171 - 310172
310963	Manueller, externer Bypass für 310173 - 310174 - 310175 - 310176 - 310177
310959	Zusätzliches Batterieladegerät für 310170
310961	Zusätzliches Batterieladegerät für 310171 - 310172
310954	Zusätzliches Batterieladegerät für 310173 - 310174 - 310175 - 310176 - 310177 - 310178
310969	Relaiskarte
310617	Parallel Kit Daker DK

### Batterie-Racks (mit Batterien)

Best.Nr.	Beschreibung
310660	Batterie-Rack für 310170
310661	Batterie-Rack für 310171
310662	Batterie-Rack für 310172
310663	Batterie-Rack für 310173 - 310174 - 310175 - 310176
310664	Batterie-Rack für 310177 - 310178

**ANMERKUNG:** Die angegebenen Überbrückungszeiten wurden unter optimalen Betriebsbedingungen ermittelt.